CÁMARA DIGITAL A COLOR INALÁMBRICA ACCESORIO PARA INTERIORES/EXTERIORES

SERIE LW2201AC1 - GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Antes de instalar su cámara, plane cuidadosamente por donde y como será posicionada y por donde será la ruta y la conexión del cable que conecta la cámara al adaptador de alimentación .

CONTENIDO:

Cámara digital inalámbrica a color con soporte

Antena para cámara inalámbrica

Tornillos para montaje

Adaptador de alimentación para la cámara

Guía de inicio rápido

*Puede no ser exacto a como se muestra

ADVERTENCIAS EN LA INSTALACIÓN

- Dirija las cámaras que mejor obtimizen el area visual: Seleccione un lugar para la cámara que provea una clara vista del area que usted quiere monitorear, el cual esté libre de polvo ,y que no tenga a linea de vista un luz fuerte o luz solar directa.
- Trate de evitar de instalar las cámaras en donde haya paredes gruesas , obstrucciones, o interferencia (eje. transformadores, hornos de microhondas u otro equipo eléctrico) entre las cámaras y el receptor.
- Seleccione un lugar para la cámara que tenga un ambiente de temperatura 14°F~122°F (-10°C~50°C)
- Antes empezar una instalación permanente, tenga otra persona sosteniendo la cámara mientras usted verifica su rendimiento mediante la observación de la imagen en el monitor.

INSTALACIÓN DE LA CÁMARA

1. Desempaque cuidadosamente la cámara.

2. Monte el soporte a la pared:

   - Marque la posición de los huecos de los tornillos en la pared.
   - Haga los huecos con un taladro e inserte los expanders que sean necesarios.
   - Agregue el soporte firmemente a la pared usando los tornillos provistos.

3. Agregue la antena a la cámara antes de montarla.

4. Ponga la cámara en la posición deseada. Soque los tornillos con sus dedos y asegure la cámara al so porte. Ajuste el ángulo de la cámara hasta que la haya posicionado a la vista deseada.

NOTA: EVITE INSTALARLA EN UN LUGAR QUE REQUIERA QUE LA SEÑAL INALÁMBRICA PASE A TRAVÉS DEL CEMENTO, CONCRETO Y ESTRUCTURAS METÁLICAS .ESTO REDUCIRÁ EL RANGO DE TRANSMISIÓN





CÁMARA DIGITAL A COLOR INALÁMBRICA ACCESORIO PARA INTERIORES/EXTERIORES

SERIE LW2201AC1 - GUÍA DE INICIO RÁPIDO

CONEXIÓN DE LA CÁMARA AL ADAPTADOR DER ALIMENTACIÓN

Conecte un extremo del adaptador de alimentación de la cámara a la cámara y el otro extremo al tomacorriente .

Conecte el adaptador de alimentación a tomacoriente de 120V AC

AGREGANDO LA CÁMARA ACCESORIO A SU SISTEMA

La función de pareo asigna cada cámara a un canal diferente en el receptor inalámbrico (conecte hasta 4 cámaras), y es necesario para configurar cámaras adicionales. Por defecto la cámara que viene con el sistema LW2201 es asignado al canal no. 1.

NOTA: Se recomienda parear la cámara accesorio con el receptor antes de montar permanentemente la cámara. Para más detalla información , por favor revise el manual de usuario para el sistema LW2201 disponible en www.lorexcctv.com

1. Conecte el cable de alimentación desde la cámara al cable desde el adaptador de alimentación;enchufe el adaptador de alimentación al tomacorriente o protector de picos .
2. Presione el botón de pareo repetidamente en el receptor inalámbrico para seleccionar un canal vacio.
3. Presione y sostenga el botón de pareo por 5 segundos para activar la función de pareo. En la pantalla se visualiza y le informa a usted que tiene 30 segundos para presionar el botón de pareo en la cámara*.
4. Presione y sostenga el botón amarillo de pareo extendiéndose desde la cámara. Usted debe presionar el botón de pareo amarillo de la cámara dentro de los 30 segundos cuando se presiona el botón en el receptor inalámbrico. Si el pareo es exitoso, el video en vivo desde la cámara aparecerá inmediatamente en el monitor.

* Estas son las instrucciones para el pareo con el receptor LW2201 . Para agregar esta cámara accesorio a una que sea diferente al receptor inalámbrico ultra digital de Lorex , revise el manual de usuario para el receptor que usted tiene.

Todo esta en la Web

Para información más detallada, por favor refiérse a su manual de usuario. Para información adicional , favor de visitar nuestro sitio web
www.lorexcctv.com/support